

GPS/GNSS / Galeileo antenni

Antenni vastaanottaa tarkan ajan GPS / GNSS / Galileo-satelliittisignaaleista ja välittää ne vastaanottimeen. GNSS-signaalit ovat radiotaajuuksia 1575 MHz - 1610 MHz, eivätkä ne tunkeudu rakenteiden läpi. Siksi antennin tulisi sijaita ulkona tai ikkunalla, josta on selkeä näkymä taivaalle - antennin tulisi nähdä mahdollisimman paljon taivasta. Maapallon pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna enemmän satelliitteja on eteläsuunnassa.

Laitteen IP osoitteen muuttaminen

1. Valmistele tietokone ja kytkeydy samaan verkkoon kuin FC NTP Time Server.
2. Käynnistä NTP Config.exe
3. Laitteen verkkoliitännän oletus-IP-osoite on 192.168.0.100, joten muokkaa tietokoneen IP-osoitetta samaan verkkosegmenttiin kuin laite. Tietokoneen IP-osoitetta voidaan muuttaa seuraavasti: 192.168.0.101, subnet mask 255.255.255.0.
4. Paina Search nappia, laitteen IP-osoite näkyy automaattisesti takana olevassa muokkauksentässä. Jos IP-osoitetta ei voida hakea, tarkista verkkoyhteys tai onko virtuaalikone ja välityspalvelin asennettu tietokoneeseen. Poista väliaikaisesti käytöstä ylimääräiset palvelut (proxy, virtuaalikone yms.)
5. Kaksoisnapsauta haettua IP-osoitetta ja se lisätään automaattisesti verkkoliitäntäyhteyspainikkeen takana olevaan muokkausruutuun
6. Paina NET Connect nappia
7. Täytä yhdyskäytävän osoite ja napsauta Set- asetuspainiketta
8. Täytä aliverkon peiteosoite ja napsauta Set- asetuspainiketta
9. Täytä IP-osoite ja napsauta Set- asetuspainiketta
10. Napsauta Search-painiketta ja uusi asetettu IP-osoite näkyy automaattisesti takana olevassa muokkauksentässä
11. Jos uusi IP-osoite ei ole 192.168.0.* verkkosegmentti, muokkaa tietokoneen IP-osoite samaksi verkkosegmentiksi. Esimerkiksi, jos äskettäin muokattu IP-osoite on 10.40.70.135 ja aliverkon peite on 255.255.255.192, tietokoneen IP-osoitteeksi tulee muuttaa IP 10.40.70.136 ja aliverkon peite voi olla 255.255.255.0
12. Kaksoisnapsauta haettua IP-osoitetta, ja se lisätään automaattisesti NET Connect -painikkeen takana olevaan muokkausruutuun ja napsauta sitten NET Connect -painiketta
13. Napsauta Query-painiketta tarkistaaksesi, ovatko asetukset yhdenmukaiset vaatimusten kanssa